



Regelplan C I/13

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage

- [] Einrichtung einer Umleitung
- [] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Querabspernung

durch Absperrschranken mit mindestens 3 einseitigen gelben Warnleuchten und doppel-seitige Leitbake mit doppelseitiger gelber Warnleuchte

Längsabspernung auf Fahrbahn

durch doppel-seitige Leitbaken mit doppelseitigen gelben Warnleuchten, Abstand max. 3 m

Querabspernung auf Fahrbahn

durch Absperrschranken mit 5 roten Warnleuchten

1) Anordnung für alle anderen Zufahrten analog

- 2) [] Signalzeitenplan,
- [] Signallageplan
- [] Phasenfolgeplan

als Anlage beigefügt und angeordnet

möglichst verkehrsabhängige Schaltung anordnen

3) [] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft

4) [] unmittelbar hinter der letzten vorgelagerten Kreuzung oder Einmündung Z 357 entsprechend der tatsächlichen Durchlässigkeit angeordnet

5) einseitige Leitbaken mit einseitiger gelber Warnleuchte Verziehungsmaß 1:3

05.21